

GENERADOR PORTATIL CON RUEDAS 6.5KW 120/240V GP6500 7680 GENERAC

Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Con tecnología avanzada PowerRush: Ofrece más de un 40% más de capacidad de arranque, lo que le permite hacer más con menos
- El motor OHV duradero de Generac con lubricación por salpicadura proporciona una larga vida útil del motor
- El tanque de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado brinda una durabilidad y hasta 10,5 horas de tiempo de funcionamiento con una carga del 50%
- El apagado por bajo nivel de aceite protege automáticamente al motor contra daños
- Cuna de tubo de acero de 1-1/4" para mayor durabilidad y resistencia
- El contador de horas realiza un seguimiento de los intervalos de mantenimiento
- Las ruedas resistentes y nunca planas permiten una fácil portabilidad
- Asa plegable para una portabilidad resistente y un almacenamiento compacto

ESPECIFICACIONES

- Tipo de combustible del generador: Gasolina
- Vatios nominales del generador: 6500W
- Vatios de sobretensión: 8125W

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Voltaje del generador: 120/240 V CA
- Amperios del generador: 54,2/27,1
- Tipo de arrancador del generador: Retroceso
- Tiempo de funcionamiento a 1/2 carga: 10,5 horas
- Salidas de generador: 5-20R 120 V CA 20 A ICFT Dúplex; Receptáculo 14-30R 120/240 V CA 30 A
- Desplazamiento del motor: 389cc
- Dos tomas 120V/GFCI
- Capacidad del tanque de combustible: 6,9 galones
- Apagado por bajo nivel de aceite: Si
- Altura: 26.5"
- Ancho: 27"
- Longitud: 27.2"
- Peso: 78 Kg (172 libras)

INCLUYE

- Manija
- Aceite de motor
- Embudo
- Kit de ruedas

GARANTIA

- 2 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: BATERIAS, FILTROS, BUJIAS, ACEITES Y PARTES DE DESGASTE DEBIDO A FUNCIONAMIENTO NORMAL